

PMi 4500



Wechselrichter der Pramac PMi series: optimale Lösung, um geräuscharmen Betrieb mit geringerem Kraftstoffverbrauch und Spannungsstabilität zu kombinieren; die Wechselrichter von Pramac stabilisieren die Ausgangsspannung und versorgen alle Arten von Geräten mit Strom. Sie garantieren maximale Effizienz: Indem sie die Drehzahl entsprechend der erforderlichen Last anpassen, reduzieren unsere Wechselrichter den durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch.

EIGENSCHAFTEN

- Inverter Technologie: Strom wie aus der Steckdose auch für sensible Verbraucher geeignet.
- OHV Motoren bieten gleichbleibende Leistung für die verschiedensten Anwendungen.
- Die Abschaltung bei niedrigem Ölstand schützt den Motor vor Beschädigungen.
- Der ECO-Modus stellt die Motordrehzahl automatisch auf das optimale Niveau ein, um eine hervorragende Kraftstoffersparnis und Geräuschreduzierung zu erzielen.
- ATS Anschluss
- Fernbedienung
- 2-Draht-Start
- Leicht und kompakt.
- Integriertes Radset für einfachen Transport
- Mit der Füllstandsanzeige kann der Benutzer den Benzinstand verfolgen



Leistungsdaten		
Frequenz	Hz	50
Spannung	V	230
Phasen		1
Max Leistung	watt	4200
Dauerleistung	watt	3800



Motor		
Hersteller	Pramac	
Typ	OHV	
Abgasemissions optimiert	Stage V	
Nenn Drehzahl	U/min	Variable
Kraftstoff	Benzin	
Anlass System	Elektrisch (+Handstart)	
Ölmenge	l	0.78
Öl Wächter	✓	

Generator		
Spannungsregelsystem	Inverter	

Maßangaben		
Länge	(L) mm	578
Breite	(W) mm	422
Höhe	(H) mm	500
Leergewicht	kg	42.5
Abmessung Karton LxBxH	mm	660x505x580

Autonomie		
Tankinhalt		12
Kraftstoffverbrauch bei 50%	l/h	1.2
Laufzeit bei 50% (Eco-Mode)	h	9.7

Schallpegel		
Garantierter Schallpegel (LWA)	dB(A)	93
Schalldruckpegel in 7m	dB(A)	68

Generatorsteuerung

BEFEHLE:

- Disjoncteur électrique
- Intelligente Drosselklappe: Der Economy-Modus passt die Motordrehzahl automatisch auf das optimale Niveau an, um einen hervorragenden Kraftstoffverbrauch und eine Geräuschreduzierung zu gewährleisten
- ATS-Anschluss / 2-Draht-Start / Fernbedienung

INSTRUMENTIERUNG:

- Spannung (V), Frequenz (Hz), Laufzeit (h)
- Ölalarm / Ausgangsleistung
- Kraftstoffstandsanzeige am Tank
- Halter für 12-V-Batterieladegerät

SCHUTZ

- Überstrom / Überdrehzahl / Hohe Temperatur / AC-Thermoschutzschalter / DC-Schutzschalter

AUSGÄNGE:

- Gleichstrom 12 V, 6 A

STECKDOSEN

SCHUKO 230V 16A IP44	2
----------------------	---

